

Fast Telefoni - Analog anslutning

Bredband2 kan erbjuda fast telefoni med en analog anslutning, vilket i följande beskrivning benämns som "Tjänsten". Bredband2 tillhandahåller Kunden en IP(ATA)-telefonibox för nyttjande av Tjänsten.

Till IP-telefoniboxen kan Kunden ansluta en analog tonvalstelefon eller valfri analog utrustning.

För att telefoniboxen ska fungera förutsätter det att den kopplas in på Kundens LAN och att om Kunden har en brandvägg installerad i sin utrustning behöver specificerade portar vara öppna för att Tjänsten ska fungera. Kunden ansvarar själv för att öppna aktuella portar i brandväggen.

För tillhandahållande av Tjänsten krävs att följande krav uppfylls:

- (a) att Kunden har en fast internetanslutning som är dimensionerad för att hantera simultana samtal med överföringshastighet om minst 100 Kbit/s per samtal.

- (b) att Tjänsten utnyttjar befintlig fysisk bredbandsanslutning, då det i Tjänsten inte ingår installation av ny bredbandsanslutning.

(c) att följande portar är öppna i brandväggen för att tillåta trafik:

- Singaleringsport (src-port) 5060.
- Destinationsport/adress (src-port i kundens utrustning beror på inställningar i brandvägg).
 - o 79.138.0.98
 - o 79.138.0.130
- Följande IP-adresser för RTP trafik (UDP trafik) och src-port mellan 35000-65000.
SRC-port hos Kunden beror på inställningar i brandvägg och utrustning bakom denna.
 - o 79.138.0.98
 - o 79.138.0.102
 - o 79.138.0.103
 - o 79.138.0.130
 - o 79.138.0.135
 - o 79.138.0.136
 - o 77.53.0.3
 - o 77.53.0.4
 - o 77.53.0.5
- Utgående trafik bör ske på etablerade portar/sessioner för RTP.
 - o 77.53.0.3
 - o 77.53.0.4 7
 - o 7.53.0.5
 - o 79.138.0.102
 - o 79.138.0.103
 - o 79.138.0.135
 - o 79.138.0.136